

# 100W JSK100多路共地系列



交流输入范围通过开关置换  
具有过压, 过流及短路保护  
自然风冷  
100%满载老化测试  
外型尺寸为200\*98\*40(mm)  
内置间距9.5mm端子

<b>JSK100-A2Q030518</b>	<b>JSK100-A2Q05151210</b>
<b>3V/3A 5V/5A 18V/1A 30V/1A</b>	<b>5V/5A 15V/2A -12V/1A 10V/3A</b>
<b>JSK100-A2Q051524</b>	<b>JSK100-A2Q0515</b>
<b>5V/3A ±15V/1A 24V/1A</b>	<b>5V/10A 15V/3.5A -15V/1A -5V/1A</b>
<b>JSK100-A2Q7.21224</b>	<b>JSK100-A2Q064015</b>
<b>7.2V/0.8A 12V/0.5A ±24V/1A</b>	<b>6V/5A -40V/0.5A ±15V/1A</b>
<b>JSK100-A2Q2416.505</b>	<b>JSK100-A2Q15120524</b>
<b>24V/2A ±16.5V/2A 5V/2A</b>	<b>15V/3.5A 12V/0.8A 5V/0.5A -15V/0.5A 24V/1A</b>
<b>JSK100-A2Q051207</b>	<b>JSK100-A2Q366.512</b>
<b>5V/5A 12V/3A -5V/1A 7V/1A</b>	<b>36V/2A ±6.5V/2A 12V/1A</b>
<b>JSK100-A2Q15150707</b>	
<b>15V/2.5A -15V/1.5A 7V/2.5A -7V/1.5A</b>	

输入电压范围: ..... 88~132VAC/176~264VAC(开关选择) 248~370VDC

输入电流: ..... 1.9A/115VAC 0.9A/230VAC

冲击电流: ..... 冷启动电流30A/115VCA 60A/230VAC

漏电流: ..... <2mA/240VAC

直流电压可调范围: ..... 额定输出电压的±10%

输出过载保护: ..... 105%~135%切断输出, 重启后恢复

输出过电压保护: ..... 115%~135%

启动、上升、保持时间: ... 200ms 50ms 20ms

耐压: ..... I/P-0/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC

工作温度、湿度: ..... -10℃~+60℃, 20%~90%RH, 无冷凝

储存温度、湿度: ..... -20℃~+85℃, 10%~95%RH

耐震动: ..... 10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟

安全标准: ..... 根据GB4943、UL60950、EN60950设计

电磁兼容: ..... 根据GB9254、EN55022 A级设计

# 结构尺寸

